

PRO-PHY150-3SI

3-Kanal Hybrid-Senderkoppler

Beschreibung

- Die PRO-PHY Hybrid-Kopplerserie dient zum Zusammenschalten mehrerer Sender auf eine gemeinsame Antenne.
- Alle Hybrid-Senderkoppler sind für 19" Montage geeignet.
- Serienmäßige Bestückung mit Einzelisolatoren.
- 19" Schränke sowie Gehäuse verfügbar (siehe Register 9 – Zubehör)
- Option: max. Eingangsleistung 35 Watt (PRO-PHY...3SI-35) oder 100 Watt (PRO-PHY...3SI-100).
- Bei Bestellung bitte die genauen Sendefrequenzen angeben.



BESTELLUNG

Modell	Produkt Nr
PRO-PHY150-3SI-35	210000564
PRO-PHY150-3SI-100	210000932

SPEZIFIKATIONEN

Elektrisch DE	
Modell	PRO-PHY150-3SI-...
Frequenz	136 - 175 MHz
Max. Eingangsleistung	35/100 W
TX TX Abstand	< 7 MHz
Einfügedämpfung	5.5 dB
Impedanz	50 Ω
Tx-Tx-Isolierung	> 70 dB
VSWR	< 1.5:1
Anzahl der Kanäle	3 - 3
Mechanisch DE	
Anschlusstyp	N(f)
Abmessungen	400/500 x 483 x 89 mm
Gewicht	6.2/9.7 kg
Umwelt	
Betriebstemperaturbereich	-30°C to +60°C

