

PRO-COM450-HDAR-3/...

3-Kanal 19" Koppelnetzwerk 3 HE

BESCHREIBUNG

- Kompaktes 3-Kanal Koppelnetzwerk im 19" Einschub, bestehend aus Hybrid-Sendercombiner, aktivem Empfängerverteiler, Bandpass- und Duplexfilter.
- Minimaler Platzbedarf im 19" Einschub - lediglich 3 HE.
- Kompatibel mit Kanalabständen ab 6.25 KHz.
- Serienmäßig mit Einzelisolatoren bestückt (Doppelisolatoren optional erhältlich).
- Serienmäßig für 4 Empfänger vorgesehen.
- Sende- und Empfangsfrequenzen sind bei Bestellung anzugeben.



BESTELLHINWEISE

TYP	PRODUKT NR.
PRO-COM450-HDAR-3/l	210002094
PRO-COM450-HDAR-3/h	210001924
ZUBEHÖR	
ADAPTER AC/DC 12V EU	240000040
ADAPTER AC/DC 12 V UK	240000041

SPEZIFIKATION

ELEKTRISCH	
MODELL	PRO-COM450-HDAR-3/...
FREQUENZBEREICH	l: 340 - 400 MHz h: 406 - 470 MHz
MAX. EINGANGSLEISTUNG JE KANAL	35 W
MAX. TX-TX ABSTAND, Δ TX	2.0 MHz
MIN. TX-RX SPACING	5 MHz
EINSATZVERLUST TX	< 7.0 dB
ISOLATION TX-TX	> 70 dB
ISOLATION ANT-TX	> 40 dB @ 25° C
RX ISOLATION IM TX BAND	
TX-TX Abstand < 0.5 MHz	> 85 dB
TX-TX Abstand > 0.5 MHz	> 65 dB
TX ISOLATION IM RX BAND	
RX-RX Abstand < 0.5 MHz	> 85 dB
RX-RX Abstand > 0.5 MHz	> 65 dB
ISOLATION RX-RX	> 20 dB
IMPEDANZ	Nom. 50 Ω
SWR	≤ 1.5
RAUSCHMAß VERSTÄRKER	< 3.5 dB
VERSTÄRKUNG EMPFANGSZWEIG	1 dB +/- 1 dB (Werkseinstellung)
STROMVERBRAUCH	500 mA @ 12 VDC
MECHANISCH	
TEMPERATURBEREICH	-30° C \rightarrow +60° C
ANSCHLÜSSE	N-Buchsen
ABMESSUNGEN	19" x 3 HE x 500 mm (483 x 133 x 500 mm)
GEWICHT	ca. 7.0 kg

ADAPTOR AC/DC 12V EU



ADAPTOR AC/DC 12V UK



PROCOM A/S behält sich das Recht vor,
Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
07/10/14