

## PRO-PHY450-3SI

### 3-Kanal Hybrid-Senderkoppler

#### Beschreibung

- Die PRO-PHY Hybrid-Kopplerserie dient zum Zusammenschalten mehrerer Sender auf eine gemeinsame Antenne.
- Alle Hybrid-Senderkoppler sind für 19" Montage geeignet.
- Serienmäßige Bestückung mit Einzelisolatoren.
- 19" Schränke sowie Gehäuse verfügbar (siehe Register 9 – Zubehör).
- Option: max. Eingangsleistung 35 Watt (PRO-PHY...3SI-35) oder 100 Watt (PRO-PHY...3SI-100).
- Bei Bestellung bitte die genauen Sendefrequenzen angeben.



#### BESTELLUNG

Modell	Produkt Nr.
PRO-PHY450-3SI-35	210000573
PRO-PHY450-3SI-100	210000936

#### SPEZIFIKATIONEN

Elektrisch DE	
Modell	PRO-PHY450-3SI-...
Frequenz	380 - 470 MHz
TX TX Abstand	< 20 MHz
Einfügedämpfung	5.5 dB
Impedanz	50 Ω
Tx-Tx-Isolierung	> 70 dB
SWR	< 1.5:1
Maximale Eingangsleistung	35/100 W
Anzahl der Kanäle	3
Mechanisch DE	
Anschlussstyp	N(f)
Masse	483 x 89 x 400/500 mm
Gewicht	6.2/9.7 kg
Umwelt	
Betriebstemperaturbereich	-30°C to +60°C

