

PRO-PHY150-2SI

2-Kanal Hybrid-Sendekoppler

Beschreibung

- Die PRO-PHY Hybrid-Kopplerserie dient zum Zusammenschalten mehrerer Sender auf eine gemeinsame Antenne.
- Alle Hybrid-Sendekoppler sind für 19" Montage geeignet.
- Serienmäßige Bestückung mit Einzelisolatoren.
- 19" Schränke sowie Gehäuse verfügbar (siehe Register 9 – Zubehör).
- Option: max. Eingangsleistung 35 Watt (PRO-PHY...2SI-35) oder 100 Watt (PRO-PHY...2SI-100).
- Bei Bestellung bitte die genauen Sendefrequenzen angeben.



BESTELLUNG

Modell	Produkt Nr
PRO-PHY150-2SI-35	210000528
PRO-PHY150-2SI-100	210000915

SPEZIFIKATIONEN

Elektrisch DE	
Modell	PRO-PHY150-2SI-...
Frequenz	136 - 175 MHz
Max. Eingangsleistung	35/100 W
TX TX Abstand	< 7 MHz
Einfügedämpfung	3.5 dB
Impedanz	50 Ω
Tx-Tx-Isolierung	> 70 dB
VSWR	< 1.5:1
Anzahl der Kanäle	2 - 2
Mechanisch DE	
Anschlusstyp	N(f)
Abmessungen	400 x 483 x 89 mm
Gewicht	4.6 kg / 10.14 lb
Umwelt	
Betriebstemperaturbereich	-30°C to +60°C

