

PRO-PHY450-4SI

4-Kanal Hybrid-Senderkoppler

Beschreibung

- Die PRO-PHY Hybrid-Kopplerserie dient zum Zusammenschalten mehrerer Sender auf eine gemeinsame Antenne.
- Alle Hybrid-Senderkoppler sind für 19" Montage geeignet.
- Serienmäßige Bestückung mit Einzelisolatoren.
- 19" Schränke sowie Gehäuse verfügbar (siehe Register 9 – Zubehör).
- Option: max. Eingangsleistung 35 Watt (PRO-PHY...4SI-35) oder 100 Watt (PRO-PHY...4SI-100).
- Bei Bestellung bitte die genauen Sendefrequenzen angeben.



BESTELLUNG

Modell	Produkt Nr
PRO-PHY450-4SI-35	210000521
PRO-PHY450-4SI-100	210000551

SPEZIFIKATIONEN

Elektrisch DE	
Modell	PRO-PHY450-4SI-...
Frequenz	380 - 470 MHz
Max. Eingangsleistung	35/100 W
TX TX Abstand	< 20 MHz
Einfügedämpfung	< 7.2 dB (Typ. 7.0 dB)
Impedanz	50 Ω
Tx-Tx-Isolierung	> 70 dB
VSWR	< 1.5:1
Anzahl der Kanäle	4 - 4
Mechanisch DE	
Anschlusstyp	N(f)
Abmessungen	483 x 133 x 400/500 mm 19.02 x 5.24 x 15.75/19.69"
Gewicht	7.3/11.8 kg / 16.09/26.01 lb.
Umwelt	
Betriebstemperaturbereich	-30°C to +60°C

DIAGRAM

MONTAGE

